



メーカーは説明書に記載されている内容及び機能規格を変更の権限があり、変更内容を通じない。
説明書に記載されている内容及び機能規格はご参考まで。



www.acetek.com

●商品のご紹介


- Lighterは収納しやすく、重量も軽くのピストル専用発光装置です。
- Lighterの体積が小さく、使用者が簡単にガスガン改造し、ハンドガード及びサイレンサーにも発光装置のように、BB弾を発光させます。
- Lighterは緑色発光BB弾を強く発光させる可能、赤色発光BB弾を使用したら、光度は普通です。
- 内部は高圧電路なので、感電の恐れがあり、分解は絶対しないでください。
- 自動電源オフ説明：
 - スイッチオンにし、40分以内射撃がなければ、自動電源オフします。
 - 低電力の場合、電源ライトが赤い光で数秒間点滅してから、自動電源オフします。
- LED電量ディスプレイ：
 - 緑光：バッテリーの残量が十分ある状態。
 - オレンジ光：バッテリー残量が少ない状態。
 - 赤い光：バッテリー残量が残り僅かな状態。
- トイガンにLighterを装着するとき、誤操作でトイガンが射撃する危険性があるので、銃口に目の直視は絶対しないでください。

●商品使用及び操作説明

- 初回使用前は完全に充電してからご使用ください。前端的蓋を左回り取り外し、LighterにMicroUSBケーブルを差し込むと、充電ライトが点灯してします。
- 充電完了時に、充電ライトが消灯、充電ケーブルを外して蓋を右回り締めてください。



- Lighterを銃口前方に装着し、しっかり締めてください。
- 電源ボタンを押すと、電源ライトが点灯します。（1秒に1回点滅）



- 40分間 操作がなければ、自動に電源オフする機能が付きます。
- 不使用の場合は電源ボタンを押すと、電源オフ・LEDライト消灯。
- Lighterが起動できない、或いは電源ライトが赤い光で点滅した後、自動電源オフの場合は充電しなければなりません。
- 自動電源オフ設定解除説明：（初期設定：自動電源オフ）
 - 電源ライトが点灯し、秒に一回点滅すると自動電源オフ機能起動
 - 電源ライトが点灯し、秒に二回点滅すると自動電源オフ機能解除
 設定完了後、設定自動保存します。

●規格

- ※緑色発光BB弾と赤色発光BB弾使用
- ※10PRS連発対応、発光の弾数、光度不変
- ※450mAh li-polyバッテリー、充電時間：2時間充電満タン
- ※一回の充電は12000発夜光弾を発光させる可能
- ※LED電源ライト、LED充電ライト
- ※FCC,CE,ROHS
- ※サイズ：直径30mm,長さ101mm
- ※重量60g(アダプターを含まず)
- ※付属品：MicroUSBケーブル（一本）、M14逆ネジ→M11正ネジアダプター（一個）